



Artikel-Nr.: LFMMGU10B

**MEGAMAN MEGAQUICK Anschlussbox  
mit 30cm Kabel und GU10 Fassung**

EAN-Code: 4020856895229

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Abmessungen – Stromversorgungsseite (mm): .....	78 (B) x 40 (T) x 25 (H)
Abmessungen – Lastseite (mm): .....	57 (B) x 40 (T) x 26 (H)
Mindestdurchmesser der Einbauöffnung (mm): .....	50
Material – Abdeckung & Gehäuse: .....	Polycarbonat
Dauerbetriebsspannung (AC) / Frequenz: .....	250 V, 50/60 Hz
Nennstrom für ohmsche Last: .....	16 A
Anschlussart: .....	Push-in mit Hebelmechanismus
Empfohlene Abisolierlänge – Stromversorgungsseite (mm): .....	10
Empfohlene Abisolierlänge – Lastseite (mm): .....	12
Klemmenkapazität – Stromversorgungsseite (mm <sup>2</sup> ): .....	2 x 3 x 2,5
Klemmenkapazität – Lastseite (mm <sup>2</sup> ): .....	3 x 1,5
Anschlussbelegung – Stromversorgungsseite: .....	L – PE – N – N – PE – L
Anschlussbelegung – Lastseite: .....	L – PE – N
Kabelzugentlastung enthalten: .....	Ja
Leitertyp: .....	VDE_0,75 mm <sup>2</sup>
Kabellänge: .....	300 mm
Sockeltyp: .....	GU10
Schutzart: .....	IP20
Betriebstemperaturbereich (°C): .....	-30 bis +40
Norm: .....	IEC 61984:2008

## Hinweise und Empfehlungen

- *Nennstrom: 16 A*
- *3-poliger Push-in-Anschluss mit Sicherungshebel*
- *Durchschleifmöglichkeit (Ein- und Ausgangsverdrahtung)*
- *Integrierte Kabelzugentlastung*
- *Transparente Abdeckung ermöglicht einfache Sichtprüfung der Kabel*
- *Einfacher Zugang zum Anschlussblock für schnelle Verdrahtung*
- *Inklusive 300 mm Anschlusskabel mit Kupfercrimpung*

## **Empfehlung für die Entsorgung des Zubehörs**

–<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>